



6 ተኛ ክፍል ሐሳብ

ምዕራፍ -5-

ጂ-ኦሜትሪ እና ልኬት

1 ኛ ሳምንት ኖት

የምዕራፍ 5 የትኩረት አቅጣጫዎች

- የአንግል አይነቶችን መለየት
- የጎን ሶስት ምስሎችን መለየት
- የጎን ሶስት ምስሎችን ተጋጣሚነት (ልክክነት) ማወቅና መለየት፤
- የጎን ሶስት ምስሎችን በጎናቸው መለየትና፤ማወቅ፤
- የጎን-ሶስት ምስሎችን በአንግላቸው፤ መለየትና ማወቅ፤

መግቢያ፦ ጂኦሜትሪ ለሰው ልጅ አስፈላጊ ከሆኑ የሂሳብ ክፍሎች በጣም ጠቃሚ ነው። በየእለቱ የምናስተውለው የሩጫ ውድድር መንሻና በክርታ ላይ የምንመለከተው መስመር የጂ-ኦሜትሪ ክፍል ናቸው።

6.1 አንግሎች


5 ኛ ክፍል በነበራችሁበት ጊዜ፣ ስለ አንግል፣ ልኬት፣ አንግሎች ምደባ እና አንግል መግመስ እንደተማራችሁ ታስታውሳላችሁ። በዚህ ምዕራፍም ስለ አንግሎች በስፋት ትማራላችሁ። የሚከተሉትን የግሪክ ቋንቋ ፊደሎችን አነባብ 2 አልፉ፣ $\alpha =$ ቤታ፣ δ ጋማ $\delta =$ ዴልታ መሆናቸውን እወቁ (አጠኑ)።

ተግባር 6.1

I. እውነት ወይም ሀሰት በማለት መልሱ።

ሀ. የጋራ መንሻ ነጥብ ያላቸው ሁለት ጨረሮች አንግልን ይፈጥራሉ

ለ. ምስል 6.1፣ ነጥቦች መ፣ወ፣ የ<ሀአለ ውስጣዊ ነጥቦች እንዲሁም ቸ፣ዘ የ<ሀአለ ውጫዊ ነጥቦች ናቸው።



ምስል 6.1

ሐ. አንግልን ለመለካትም ሆነ ለመሳል አንግል መለኪያ መሳርያ እንጠቀማል።

መ. አንድን አንግል በፕሮጀክተር በመለካት ማወቅ እንችላለን።


6.1.1 ተዛማጅ አንግሎች

1. ጉርብት አንግሎች

ትርጓሜ 6.1 ፦ ሁለት አንግሎች ጉርብት ናቸው የሚባሉት አንድ የጋራ ነጥብ እና አንድ የጋራ ጎን ሲኖራቸው ነው።



ምዕሌ 1 ምስል 6.2 ን ተመልከቱ



ምስል 6.2

α እና β ጉርብት አንግሎች ናቸው። ወይም ($\angle UOA$ እና $\angle OOA$) አስተውሉ፤ የጋራ ጎኖቸው $\overline{OA}$ ሲሆን፤ የጋራ መነሻ ነቁጥ ወ ነው። $\angle UOA$ እና $\angle OOA$ ግን ጉርብት አንግሎች አይደሉም

ምዕሌ-2 ጉርብት አንግሎች (ምስል “6.3”ን ተመልከቱ)


እንደሚከተለው እንመልከታለን።

$\angle UOA$ እና $\angle OOA$

$\angle OOA$ እና $\angle OOA$

$\angle UOA$ እና $\angle OOA$

$\angle UOA$ እና $\angle OOA$



ምስል 6.3

1. ጀርባጀርብ አንግሎች

ትርጓሜ 6.2 የጀርባጀርብ አንግሎች ሁለት ቀጥታ መስመሮች ሲቋረጡ የሚመሰርቱ ጉርብት ያልሆኑ አንግሎች ናቸው።

ምዕሌ 3 በምስል 6.4


$\angle UOA$ እና $\angle OOA$ ጀርባ ጀርብ አንግሎች ናቸው።

የተመሰረቱትም $\overline{OA}$ እና $\overline{OB}$ በነጥብ “O” ላይ ሲቋረጡ ነው

➤ “O” እና α ጀርባ ጀርብ አንግሎች ናቸው።

➤ ሌላ ጀርባጀርብ አንግሎችን ፈልጉ

_____ እና _____




ምስል 6.4


3. ቀጠላ አሟያ አንግሎች

ትርጓሜ 6.3 የሁለት አንግሎች ድምር 90° ከሆነ ሁለት አንግሎች ቀጠላ አሟያ አንግሎች ይባላሉ። አንዱ የሌለው ቀጠላ አሟያ ይባላል።

ምዕሌ 3 ምስል 6.5 (ሀናለ) ተመልከቱ



ምስል 6.5 ሀ



ሀ. ሀ እና ለ ቀጠሌ አሟ ያ አንግሎች ናቸው። ምክንያቱም $\angle U + \angle A = 40^\circ + 50^\circ = 90^\circ$

2. ዝርግ አሟ ያ አንግሎች


ትርጓሜ 6.4 የሁለት አንግሎች ልኬት ድምር 180° ከሆነ ሁለቱ አንግሎች ዝርግ አሟ ያ አንግሎች ይባላሉ።

➤ አንዱ የሌለው ዝርግ አሟ ያ አንግል ነው

ምሳሌ 4

ሀ. በምስል 6 ውስጥ

$$\vartheta + \beta = 180^\circ \text{ (ዝርግ አንግል ነው።)}$$



ለ. $\angle W$ እና $\angle መ$ ዝርግ አሟ ያ ናቸው።

$$\angle(W) + \angle(መ) 40^\circ + 140^\circ$$

$$180^\circ$$

አስታውሱ

ለተማሪዎች ከገፅ (100-101) ላይ

- የ 120° ዝርግ አሟ ያ ስንት ነው ይህ ማለት
- ዝርግ አንግል ማለት የድርግሪ ልኬት 180° የሆነ ማለት ነው


የሚከተሉትን የጀርባጀርብ ቴሪም ተመልከቱ።

ቴሪም 6.1 ጀርባጀርብ አንግሎች ልኬት (ተጋጣሚ) ናቸው



የተሰጡ α እና β ጀርባጀርብ ናቸው

የተፈለገ $\alpha = \beta$ መሆኑን ማሳየት



ማረጋገጫ

አባባሎች

ምክንያቶች

1. $\alpha + \beta = 180^\circ$

2. $\beta + \alpha = 180^\circ$

3. $\alpha + \alpha = \beta + \alpha$

4. $\alpha + \alpha - \alpha = \beta + \alpha - \alpha$

5. $\alpha = \beta$

1. α እና β ዝርግ አማይ

2. β እና α ዝርግ አማይ

3. ምትክ (መተካት)

4. α ከሁለቱም ጎኖች መቀነስ

5. የተፈለገው

ከገፅ (100-101) መልመጃ 6.1

➤ የክፍል ስራ ከጥያቄ 1 (ሀ-ሠ) በቤት ውስጥ ይሰራሉ።

➤ የቤት ስራ ከጥያቄ 2-4 በቤት ውስጥ ይሰራሉ

1 ኛ ሳምንት ኖት

6.1.2 ትይዩ መስመሮች እና አንግሎች

አስታውሱ:- ትይዩ መስመሮችና ቆራም መስመሮችን የሚመሰረቱ የአንግሎች ዝምድና ትማራላችሁ።

ትርጓሜ 6.5 ቆራም መስመሮች የሚባለው ሁለት ወይም ከዚያ በላይ ቁጥር ያላቸውን መስመሮች በተለያዩ ቦታዎች (ነጥቦች) የሚያቋርጥ መስመር ነው።

ሁለት ትይዩ መስመሮችና አንድ ቆራም መስመር ብትሰሉ ስንት አንግሎች ይመሰረታሉ

መልስ _____

ምሳሌ 5 መስመር “መ” የመስመሮች ለ እና ሠ ቆራም መስመር ነው። የተመሰረቱት አንግሎች 1፣2፣3፣4፣5፣6፣7፣8 እና የተለያዩ ስሞች አሏቸው።



ምስል 7

ትርጓሜ 6.6 ፍርቅ ውስጣዊ አንግሎች የመሟላት ጉርብት ውስጣዊ አንግሎች ያልሆኑ እና በቆራጩ መስመሮች (መስመር) ተቃራኒ ጎኖች የሚመስረቱ ናቸው

ምሳሌ 6

ቆራጭ መስመሩ “መ” የሁለት መስመሮች ለ እና ሠ ቆራጭ ነው።

ሀ. 3 እና 6፣ 4 እና 5 ፍርቅ ውስጣዊ አንግሎች ናቸው

3 4

ለ. 3፣ 4፣ 5 እና 6 ውስጣዊ አንግሎች ናቸው።

5

ሐ. 1፣ 2፣ 7 እና 8 ውጫዊ አንግሎች ናቸው

ምስል 8

መ. 3 እና 5 እንዲሁም 4 እና 6 በቆራጭ መስመር በአንዱ ጎን የሚገኙ ውስጣዊ አንግሎች ናቸው


ሠ. 1 እና 8፣ 2 እና 7 ፍረቅ ውጫዊ አንግሎች ናቸው።

ትርጓሜ 6.7፡- ተጓዳኝ አንግሎች ከሁለቱ መስመሮች ቆራጭ መስመር በተመሳሳይ ጎን የሚገኙ አንግሎች ናቸው

ምሳሌ 7

ምስል 9

በዚህ ምስል 9 ውስጥ




$\angle 1$ እና $\angle 5$ $\angle 2$ እና $\angle 6$ $\angle 3$ እና $\angle 7$ $\angle 4$ እና $\angle 8$ ተጓዳኝ አንግሎች ናቸው

ተግባር 6.2 (በተማሪዎች በቤት ውስጥ የሚሰሩ)

ምስል “6.10”ን መሰረት በማድረግ

ሀ. ፍርቅ ውስጣዊ አንግሎችን ዘርዝሩ

ለ. ተጓዳኝ አንግሎችን ዘርዝሩ



መልስ ሀ. _____ ፣ _____ እና _____ ፣ _____




ሊ. _____ ፣ _____ ፣ _____ ፣ _____

- እሙን **6.1** ሁለት ትይዩ መስመሮች በቆራጭ መስመር ሲቋረጡ ተጓዳኝ አንግሎች ልክክ (ተጋጣሚ) ናቸው
- ቱሪም **6.2** ሁለት ትይዩ መስመሮች በአንድ ቆራጭ መስመር ሲቋረጡ ፍርቅ ውስጣዊ አንግሎች ልክክ ናቸው

የተሰጠ ለ//ሠ ቆራጭ መስመር “መ” መስመሮች “ለ” እና “ሠ”ን ያቋርጣል። ማረጋገጥ የተፈለገው $\angle 1 = \angle 2$

ማረጋገጫ	መግለጫ	ምክንያት
1. ለሠ፣ መ	ቆራጭ ነው የተሰጠ	
2. $\angle 1 = \angle 3$	ጀርባጀርብ አንግሎች	ልክክ ናቸው
3. $\angle 3 = \angle 2$	እሙን 6.1	
4. $\angle 1 = \angle 2$	በ 2 እና በ 3 ምክንያቶች	



ምሳሌ 9


በምስል 12 መሰረት $\angle 1 = 70^\circ$ ከሆነ

$\angle 3 = 70^\circ$ (ጀርባጀርብ አንግሎች ልክክ ናቸው በመሆኑም $\angle 1 = 70^\circ$ (ቱሪም 6.2))

- ቱሪም **6.3** ሁለት ትይዩ መስመሮች በቆራጭ መስመሮች ሲቋረጡ፣ በቆራጩ መስመር ተመሳሳይ ጎን ያሉ ውስጣዊ አንግሎች አንዱ ለሌላው ዝርግ አሟያ አንግል ነው።

ማረጋገጫ የተሰጠ ለ//ሠ ቆራጭ መስመር መ መስመሮች ለ እና ሠ ይቋረጣል። ማረጋገጥ የተፈለገ $\angle 1$ የ $\angle 4$ ዝርግ አሟያ መሆኑን


መግለጫ	ምክንያት
1. $\angle 4 + \angle 2 = 180^\circ$	የቀጥታ መስመር አንግል ልክነት
2. ለ//ሠ	የተሰጠ
3. $\angle 1 < \angle 2$	ቱሪም 6.2
4. $\angle 4 + \angle 1 < 180^\circ$	በመተካት (ምትክ)
5. $\angle 1$ የ $\angle 4$ ዝርግ አሟያ የዝርግ አሟያ ትርጉም	



ምሳሌ 10

በምስል 6 መሰረት

መ 1//መ 2፣ ቢሆን



$\beta = 100^\circ$ $\varnothing = 180^\circ - \beta$ ቱሪም 6.3

$180^\circ - 100^\circ$





$$\theta = 80^\circ$$

ምስል 11

ማስታወሻ፡- ሁለት መስመሮች ትይዩ መሆናቸውን ለማመልከት በመስመሮች ላይ ወደ አንድ አቅጣጫ የቀሰት ምልክት እናደርጋለን።

መ 3

ምሳሌ 11

ሽ

መ 4

በምሳሌ 12 እንደተመለከተው

መ 1//መ 2 እና መ 3//መ 4

70°

ቀ

የ<ሽ እና የ<ቀ መጠን ምን ያህል ነው

መ 2

መፍትሔ ሽ 70° (የተጓዳኝ አንግሎች ትርጉም)

ምስል 12

ምክንያቱም መ 1//መ 2

$$\phi + 70^\circ = 180^\circ \text{ ስለዚህ } \angle \phi = 110^\circ$$

➤ ማስታወሻ ሁለት፡ መስመሮች ትይዩ ናቸው ማለት የምንችለው አንድ ቆራጭ መስመር ሲያቋርጣቸው እን የሚከተሉት ባህርያት ሲሟሉ ብቻ ነው።

- ሁለት ተጓዳኝ አንግሎች ልክክ ከሆኑ
- ሁለት ውስጣዊ ፍርቅ አንግሎች ልክክ ከሆኑ
- ሁለት ውጫዊ ፍርቅ አንግሎች ልክክ ከሆኑ ነው

62° ቀ

ምሳሌ 12 መ 1 እና መ 2 ትይዩ ናቸው

62°

መ 2

መፍትሄ

ሀ. መ 1//መ 2 ምክንያቱም የተሰጡት ተጓዳኝ አንግሎች ልክክ ናቸው።

- ከ70 107 ለተማሪዎች የመልመጃ 6.2
- የክፍል ስራ ከጥያቄ 1 (ሀ-ረ)
- የቤት ስራ ከጥያቄ 2፣3፣4 እና 5 እነዚህን ጥያቄዎች መስራት ና መስማመድ ይገባል።
- ወርክሺት 1

ሐሳብ ለ 6 ኛ ክፍል የመልመጃ ጥያቄዎች

1 ኛ ሳምንት ጥያቄ

ትዕዛዝ 1 ከዚህ በታች የተሰጡትን ጥያቄዎች መልስ ሰርታችሁ አሳዩ።

1. ከሁለት ጨረሮች የተመሰተና የጋራ መነሻ ነጥብ ያለው ጂኦሜትሪያዊ ምስል ምን ይባላል መልስ _____

2. የአንግል አይነቶችን ስም ዘርዝረዝችሁ ዓፋ

መልስ 1. _____


2. _____

3. _____

4. _____

5. _____


3. ባዶ ቦታዎችን ሙሉ



$\angle UOW =$ _____

$\angle AOW =$ _____

$\angle UOA =$ _____



$\angle UOA =$ _____ $\angle AOW =$ _____

$\angle AOW =$ _____


$\angle UOW =$ _____

$\angle AOW =$ _____

$\angle UOW =$ _____


4. የአንግል መለኪያ መጠቀም ስያሴልግ አንግል ሆኖለት እና ሠ (ሹል፣ ምዕዘናዊ፣ ጥምዝ ወይም ዝርጭ አንግል) መሆናቸውን

ለዩ።
ሀ




መልስ _____

ለ




መልስ _____

ሐ



መልስ _____

መ



5. የሚከተሉትን አንግሎች ሹል፣ ዝርጥ፣ ዝርግ፣ ጥምዝ በማለት መልሱ

1. $45^\circ =$ _____

5. $180^\circ =$ _____

2. $75^\circ =$ _____

6. $119^\circ =$ _____

3. $90^\circ =$ _____

7. $240^\circ =$ _____

4. $138^\circ =$ _____

8. $305^\circ =$ _____

6. ሁለት ትይዩ መስመሮች እና አንድ መስመር ብትሰሉ ስንት አንግሎች ይመሰርታሉ

መልስ _____

7. ትይዩ መስመር ማለት ምን ማለት ነው

መልስ _____

8. የተጓዳኝ መስመሮችን ትርጓሜ ዓፋ

መልስ _____

9. የቀጠሌ አሟያን ትርጓሜ ዓፋ

መልስ _____

10. የዝርግ አሟያን ትርጓሜ ዓፋ

መልስ _____

ሒሳብ ለ 6ኛ ክፍል የአክቲቪቲ 1 ጥያቄዎች

ትዕዛዝ 2 ከዚህ በታች የተሰጡትን ጥያቄዎች ትክክለኛ መልስ ምረጡ።

_____ 1. የሹል አንግል ዝርግ አሟያ _____ አንግል ነው

2ኛ ሳምንት ጥያቄ



ሀ. ዝርጥ

ለ. ማዕዘናዊ

ሐ. ጥምዝ

መ. ሹል

2. የሁለት አንግሎች ድምር 180° ከሆነ _____ ይባላል።

ሀ. ቀጠ አሟይ

ለ. ዝርግ አሟይ

ሐ. ሀናለ መ. መ/የለም

3. የሁለቱ አንግሎች ድምር 90° ከሆነ _____ ይባላል

ሀ. ዝርግ አሟይ

ለ. ቀጠ አሟይ

ሐ. ሀናለ መ. መ/የለም

4. የሁለቱ አንግሎች ልኬት ድምር ዝርጥ አንግል ቢሆን፣ ከሁለቱ የአንደኛው

አንግል ልኬት መሆን የማይችለው የቱ ነው?

ሀ. ሹል አንግል ለ. ቀጠ አንግል ሐ. ዝርጥ አንግል መ. መልሱ አልተሰጠም

5. $\alpha = 70^\circ$ $\beta = 20^\circ$ ቢሆን የ" α " እና የ" β " ድምር _____ አንግልን

ወይም አሟይን ይፈጥራል።

ሀ. ቀጠ አሟይ

ለ. ማዕዘናዊ አንግል

ሐ. ሀናለ

መ. መልስ የለም

ስርታችሁ አሳዩ ወይም ትክክለኛ መልስ ዓፋ

6. የቆራጭ መስመር ትርጓሜ ዓፋ

መልስ: _____

7. የማዕዘናዊ አንግል ትርጓሜ ዓፋ

መልስ: _____

8. ፍርቅ ውስጣዊ አንግሎች ማለት ምን ማለት ነው

መልስ: _____

አዛምዱ

ሀ

ለ

1. የሁለት አንግሎች ድምር 90° ከሆነ

ሀ. ዝርግ አሟይ

2. የሁለት አንግሎች ድምር 180° ከሆነ

ለ. ቀጠ አሟይ

3. አንድ አንግል በ $0^\circ - 90^\circ$

ሐ. ማዕዘናዊ አንግል

4. በትክክል 90° የሚለካ ከሆነ

መ. ጥምዝ አንግል

5. በትክክል 180° የሚለካ ከሆነ

ሠ. ሹል አንግል

ረ. ዝርግ አንግል



-